


CONTROLE REMOTO

MULTIMARCAS MIGRARE MG-1000

Específico para aparelhos de ar-condicionado. Controla remotamente diversas marcas e modelos.

CONFIGURAÇÃO MANUAL


1

Ligue o ar-condicionado na tomada, encontre a marca do fabricante na tabela de códigos e encontre o primeiro código. Por Exemplo: Midea.

Tabela de códigos disponível em:
www.migrare.com

2

Mantenha o botão SET pressionado por 3 segundos até que o código da marca comece a piscar no controle remoto. Então, com o controle remoto apontado para o sensor do ar-condicionado, use os botões ▲ ou ▼ até que o código desejado apareça na tela. Se o código for compatível com o equipamento, o ar-condicionado vai iniciar automaticamente.

**3**

Pressione o botão OK para terminar a configuração. Não se esqueça de testar se as outras funções estão funcionando corretamente. Caso não esteja, repita o processo procurando outro código de equipamento.



GARANTIA DO PRODUTO

Garantia válida por 3 meses, contados a partir da data de aquisição pelo consumidor final.

A garantia não cobre problemas derivados de fatores externos, tais como pilhas de má qualidade que ocasionem vazamento.

Também não está coberto pela garantia o mau uso do controle remoto por parte do usuário, tais como quedas, fraturas, quebra do encaixe das tampas de pilhas e submersão ou derramamento de líquidos no controle remoto.

TECLAS DE ATALHO

F. Cool: Refrigeração automática, 21 C, com vento, direção automática.

F. Heat: Aquecimento automático, 27 C. com vento, direção automática.

Alimentação:

Utiliza 2 pilhas AAA de 1,5V

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA


1

Ligue o ar-condicionado na tomada, e aponte o controle remoto para o sensor do aparelho.

2

Mantenha o botão SET pressionado por aproximadamente 6 segundos, até que o código do equipamento comece a piscar na tela do controle remoto.

Mantenha o controle remoto apontado para o aparelho até que você escute um sinal do ar-condicionado. Imediatamente, pressione a tecla OK para encerrar a procura. Caso tenha ouvido o sinal e não tenha conseguido parar a busca a tempo, use então o modo de busca manual para ajustar.

**3**

Pressione o botão OK para terminar a configuração. Não se esqueça de testar se as outras funções estão funcionando corretamente. Caso não esteja, repita o processo novamente, procurando outro código de equipamento.

MIGRARE

Distribuído no Brasil por
Migrare CIMPORT Importação e Exportação Ltda.
R. Antonio Jacinto Martins, 77 - São José SC
CNPJ 01.247.997/0001-41